

ドライバー サイト

ftp://ftp.us.dell.com/video/ 不明
ftp://ftp.us.dell.com/chipset/R166188.exe インストOK
ftp://ftp.us.dell.com/comm/R150152.exe インストOK
ftp://ftp.us.dell.com/audio/R171789.exe インストOK
ftp://ftp.us.dell.com/network/R17291.exe インストOK

ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/extensa_4420/driver/

M B U S インストOK SMBUS v.5.10.1000.6.zip
C P U インストOK CPU AMD v.1.3.2.zip

http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Legacy/Pages/radeonaiw_xp.aspx?type=2.4.1&product=2.4.1.3.6&lang=English

V G A インストOK https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/9-3_xp32_dd.exe
H D M I インストOK https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/9-8_xp32-64_hdmiaudio.exe

Inspron 1526 XP Home ドライバーDL

http://support2.jp.dell.com/jp/jp/download/search.asp?sid=INS_PNT_PM_1526&os=Windows+XP+Home+Edition

Inspiron 1526 Vista32 ドライバーDL (US日本語)

http://support.dell.com/support/downloads/driverslist.aspx?os=WLH&osl=JP&catid=-1&impid=-1&servicetag=&SystemID=INS_PNT_PM_1526&hidos=WLH&hidlang=en

Vostro 1000 XP Home ドライバーDL

http://support2.jp.dell.com/jp/jp/download/search.asp?sid=VOS_N_1000&os=Windows+XP+Home+Edition

AMD サポート&ダウンロード (日本語)

http://www.amd.com/jp-ja/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871,00.html

AMD サポート&ダウンロード (英語)

http://www.amd.com/us-en/SupportDrivers/ProcessorSupport/0,,15218_15219,00.html

XP化手順

- 無論自己責任で。
- 注意
ハードディスク内の全データ(データ保存用Dドライブ、リカバリ領域含む)を消去することを前提に説明してあります。必要あれば適時置き直して考えて下さい。
- SP3は無線LAN開通後に！
SP3を先に統合してから無線LANドライバをインストールすると、起動時に毎回エラーが出てイライラします。

1.パーティション作成

- Dell MediaDirect 3.5 (付属CD) 挿入 電源ON F12 CD起動 パーティション作成。

2.DELLのWindowsXP(Home/Professional)OEM CDでOS再インストール

- プロダクトキーやアクティベーションで悩む必要なし。
- もちろん市販のWindowsXP(通常/OEM)でも可。

3.Dell ワイヤレス WLAN ミニカードドライバ - DELL_MULTI-DEVICE_A17_R174291.EXE

<http://support2.jp.dell.com/jp/jp/download/document.asp?dn=304672>
<ftp://ftp.us.dell.com/>

- まずはネットワークを開通させる。

4.Windows XP Service Pack 3 - ISO-9660 CD イメージ ファイル

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2fcde6ce-b5fb-4488-8c50-fe22559d164e&displaylang=ja>

5.Microsoft .NET Framework 3.5 Web Installer

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=333325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=ja>

- .NET Framework 3.0 SP1 と .NET Framework 2.0 SP1 も含まれている。
- Windows Installer 3.1 以上のインストールを要求された場合は、先に更新を。

.NET Framework 3.5 完全な再頒布可能パッケージ Step3を飛ばした人 or Web Installerが気分的に嫌な人

- インストール時に /lang:enu オプションを付けて実行する 例) Dotnetfx35.exe /lang:enu
<http://download.microsoft.com/download/6/0/f/60fc5854-3cb8-4892-b6db-bd4f42510f28/dotnetfx35.exe> (197MB)
- その後、Language Packもインストールする
http://download.microsoft.com/download/4/0/c/40c472ad-27bf-4f05-a902-8350fe33fe40/dotnetfx35langpack_x86ja.exe
(11.3MB)

6.DirectX End-User Runtime Web Installer - 日本語

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2DA43D38-DB71-4C1B-BC6A-9B6652CD92A3&displaylang=ja>

- DirectX End-User Runtimes (June 2008) - 日本語 Step3を飛ばした人 or Web Installerが気分的に嫌な人
<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=822640ab-0983-4c41-9c70-632f6f42c557&DisplayLang=ja> (74.9MB)

7.AMD M690T Chipset - M690E-T_SB600_XP32-6Lang_v8.477.zip

<http://wwwd.amd.com/AMD/SReleaseF.nsf/softwarepages/DriversbyDeviceChipset?OpenDocument>

[http://wwwd.amd.com/AMD/SReleaseF.nsf/85a5bd877288a89c87256f330051687b/35e102bfd01a4de87257441005e371f/\\$FILE/M690E-T_SB600_XP32-6Lang_v8.477.zip](http://wwwd.amd.com/AMD/SReleaseF.nsf/85a5bd877288a89c87256f330051687b/35e102bfd01a4de87257441005e371f/$FILE/M690E-T_SB600_XP32-6Lang_v8.477.zip)

- ZIPファイルになっているので、右クリックメニューから「すべて展開」する。
Setup.exeまでのパスが88文字あるとエラーになるので、展開し作成されたフォルダを
C:\DELL\フォルダに移動してから Setup.exeを実行する。
- SP3導入後だと、途中新しいIDLLがあるとエラーメッセージが出るが気にしない、
- **下記URLにあるマザーボード/グラフィックドライバーでも代用可能、**
ATI Catalyst 8.6 Display Driver
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/integrated-xp

8.SIGMATEL STAC 92XX C-Major HD Audio ドライバ v.5.10.0.5515_RC22-WHQL - R171789.EXE

<http://support2.jp.dell.com/jp/jp/download/document.asp?dn=304822>

9.ATI Catalyst™ 8.5 HDMI Audio Driver - 8-5_xp32-64_hdmlaudio_63033.exe

<http://ati.amd.com/support/drivers/xp/hdmlaudio-xp.html>

- インストール後、コントロールパネル サウンド オーディオのデバイスをSigmaTelにすると音がでる、
- SP3導入後だと、途中新しいIDLLがあるとエラーメッセージが出るが気にしない、

10.Conexant D330 HDA MDC v.92 モデム - R150152.EXE

<http://support2.jp.dell.com/jp/jp/download/document.asp?dn=303919>

- ここまでセットアップすると、新規デバイスのウザいウイザードがでなくなる。

11.Ricoh R5C843 メモリカードSlot - R161772.EXE

<http://support2.jp.dell.com/jp/jp/download/document.asp?dn=304451>

- メモリカード挿入して初めてマイコンピュータにドライブ出現。

12.Dell タッチパッドポインティングスティック ドライバ v.7.1.102.7 - R165804.EXE

<http://support2.jp.dell.com/jp/jp/download/document.asp?dn=304479>

- タッチパッドの詳細設定

13.Dell QuickSet v.8.3.17 - R180759.EXE

<http://support2.jp.dell.com/jp/jp/download/document.asp?dn=304827>

- Fn + キーの機能と電源マネージャ

14.AMD Athlon64 X2 Processor Driver - 1320053.zip

http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/AMD_Processor_Driver_1320053.zip

- CPUクロック自動制御機能用のドライバ XPではコントロールパネル 電源オプションの電源設定を
” ポータブル/ラップトップ ” にすることで有効化

15.AMD Dual-Core Optimizer - AMD_Dual-Core_Optimizer_113.zip

http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/AMD_Dual-Core_Optimizer_113.zip

16.Dell MediaDirect 3.5 (付属CD)

- インストール後、MediaDirect起動してアップデート・パッチ(MediaDirect 3.5.exe)をダウンロード 適用する。

17.お好みで

- RegEditでHKCR\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\ACE以下を削除。

右クリックメニュー表示の遅延原因であるATiメニューが消えて快適。